

TL-R6020Sep-RP

Interface de connexion JBOD	SAS
Baie lecteur	60 x 3,5 pouces Le système est livré sans HDD. Pour la liste de compatibilité des HDD, veuillez visiter https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilité lecteur	Baies 3,5 pouces : SAS 3,5 pouces 12Gb/s, 6Gb/s disques durs SATA 3,5 pouces 6Gb/s, 3Gb/s disques durs
Remplaçable à chaud	Yes
Facteur de forme	Rackmount 4U
Interface hôte	4 x ports larges SAS 12Gb/s 3.0 (port large 4-wide) Mini-SAS HD (SFF-8644)
Indicateurs LED	Panneau avant : HDD 1-60, bouton d’ alimentation, LED d’ état d’ alimentation, LED de panne d’ alimentation, LED de température (surchauffe), LED de panne du ventilateur Panneau arrière : connecteur SAS, LED d’ état de liaison SAS UP/DOWN, LED d’ identification
Boutons	Alimentation
Dimensions (H x L x P)	176 × 482 × 750 mm Exclut le crochet d'oreille et la partie saillante de l'Unité d'Alimentation.
Poids (net)	25.204 kg
Poids (brut)	38.5 kg 47,35 kg / 104,45 lb (avec palette)
Température de fonctionnement	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Température Stockage	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	5~95 % HR sans condensation, bulbe humide : 27°C (80.6°F)
Bloc d’ alimentation	1300W(x2), 200-240Vac

Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique	746.21 W Testé avec les disques entièrement peuplés.
Ventilateur	6 x 120 mm, 12 VCC
Avertissement système	LED de panne d’ alimentation, LED de température (surchauffe), LED de panne du ventilateur
QTS / QuTS hero	QuTS hero
Prend en charge la mise en cascade JBOD	Yes
Prend en charge l’ extension des NAS pool	Yes
Prend en charge le multi-chemin	Yes
Garantie standard	5
Gestion	Géré via QNAP QuTS hero OS 1. Prend en charge les informations S.M.A.R.T. du disque 2. Localiser les boîtiers d’ extension RAID 3. Localiser disque dur sur le boîtier d’ extension RAID 4. Contrôle intelligent du ventilateur en détectant la température du système et de disque dur 5. Mise à jour du firmware SAS en bande

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.
Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.
QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Les images du produit sont uniquement à titre d’ illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.
Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.